

10. TB708 8polige Feldklemme

10.1 Allgemeines

Die Feldklemme TB708 wird zur Kontaktierung diverser B&R Module verwendet. Die Entnahme wird durch zwei Auswurfhebel an der Feldklemme erleichtert.

10.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
0TB708.91	Zubehör Feldklemme, 8pol., Federzugklemme, 1,5 mm ²	

Tabelle 411: TB708 Bestelldaten

10.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	TB708
Anzahl der Pole	8
Art der Klemmung	Ausführung als Federzugklemme
Kontaktabstand	3,5 mm
Nennspannung	125 V
Strombelastung ¹⁾	max. 12 A / Kontakt
Anschlussquerschnitt	0,08 mm ² - 1,5 mm ² (AWG 28 - 16)
Kabelart	nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Entriegelung	mechanisch

Tabelle 412: TB708 Technische Daten

1) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O-Module sind zu berücksichtigen!