13. TB718 18polige Feldklemme

13.1 Allgemeines

Diese einreihige 18polige Feldklemme wird zur Kontaktierung von I/O-Modulen verwendet. Die Entnahme wird durch zwei Auswurfhebel an der Feldklemme erleichtert.

13.2 Bestelldaten

| Bestellnummer | Kurzbeschreibung | Abbildung |
|---------------|---|---------------------------|
| 7TB718.9 | Zubehör Feldklemme, 18pol., Schraubklemme, 1,5 mm² | |
| 7TB718.91 | Zubehör Feldklemme, 18pol., Federzugklemme, 1,5 mm² | 1231587831011213115161118 |
| | | TB718.9 |
| | | TB718.91 |

Tabelle 417: TB718 Bestelldaten

13.3 Technische Daten

| Produktbezeichnung | TB718.9 | TB718.91 |
|----------------------|---|-------------------------------|
| Anzahl der Pole | 18 | |
| Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme | Ausführung als Federzugklemme |
| Kontaktabstand | 3,5 mm | |
| Nennspannung | 125 V | |
| Strombelastung 1) | max. 12 A / Kontakt | max. 8 A / Kontakt |
| Anschlussquerschnitt | 0,08 mm² - 1,5 mm² (AWG 28 - 16) | |
| Kabelart | nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) | |
| Entriegelung | mechanisch | |

Tabelle 418: TB718 Technische Daten

¹⁾ Die jeweiligen Grenzdaten der I/O-Module sind zu berücksichtigen!